



1. Открытие смены

Включите кассовый аппарат, дождитесь пока на дисплее отобразится дата, нажмите клавишу **ИТ**, проверьте время, нажмите еще раз клавишу **ИТ**, на дисплее появится символ **?**, далее:

- **ИТ** → введите пароль(по умолчанию 000000) → **ИТ**
распечатается отчет об открытии смены и на дисплее отобразится **0.00** можно начать работу.

2. Пробитие чека по свободной цене:

Пробитие простого чека по свободной цене:

- сумма продажи → номер отдела(например **1 СК**) → **ИТ**

Вычисление стоимости товара по количеству и цене:

- сумма продажи → ***** → введите количество товара (в формате 0.000) → номер отдела(например **1 СК**) → **ИТ**

Чек с подсчетом сдачи:

- сумма продажи → номер отдела(например **1 СК**) → сумма покупателя → **ИТ**

Пробитие простого чека по безналу:

- сумма продажи → номер отдела(например **1 СК**) → **ПовЧ** → **ИТ**

Отправка простого чека по СМС:

- сумма продажи → номер отдела(например **1 СК**) → **РЖ** → введите номер телефона(+7XXXXXXXXXX или 8XXXXXXXXXX) → **ИТ** → **ИТ**

3. Печать чека из базы товаров и услуг:

Печать чека из базы товаров и услуг:

- **КЦ** → код товара → **ИТ** → сумма продажи → номер отдела (например **1 СК**) → **ИТ**

Печать чека из базы товаров и услуг по количеству и цене:

- **КЦ** → код товара → ***** → сумма продажи → номер отдела (например **1 СК**) → количество товара (в формате 0.000) → **ИТ** → **ИТ**

Печать чека из базы товаров и услуг с подсчетом сдачи:

- **КЦ** → код товара → **ИТ** → сумма продажи → номер отдела (например **1 СК**) → сумма покупателя → **ИТ**

Печать чека из базы товаров и услуг по безналичному расчету:

- **КЦ** → код товара → **ИТ** → сумма продажи → номер отдела (например **1 СК**) → **ПовЧ** → **ИТ**

Отправка чека из базы товаров и услуг по СМС:

- **КЦ** → код товара → **ИТ** → сумма продажи → номер отдела(например **1 СК**) → **РЖ** → введите номер тел.(+7XXXXXXXXXX или 8XXXXXXXXXX) → **ИТ** → **ИТ**

4. Чек возврата:

Чек возврата по сумме:

- **ВЗ**
АН → сумма продажи → номер отдела(например **1 СК**) → **ИТ**

Чек возврата по коду товара:

- **ВЗ**
АН → **КЦ** → код товара → **ИТ** → сумма продажи → номер отдела(например **1 СК**) → **ИТ**

Чек возврата по сумме по безналу:

- **ВЗ**
АН → сумма продажи → номер отдела(например **1 СК**) → **ПовЧ**

Чек возврата по коду товара по безналу:

- **ВЗ**
АН → **КЦ** → код товара → **ИТ** → сумма продажи → номер отдела(например **1 СК**) → **ПовЧ**

5. Аннуляция чека:

Аннуляция чека возможна до последнего нажатия клавиши **ИТ** (т.е. до закрытия чека). Чек можно отменить полностью, нажав:

- **ВЗ**
АН → **ИТ**

Чек будет аннулирован, на дисплее появится **0.00** можете продолжать работу.

6. Инкассация

Как сделать внесение наличных в кассу:

- **+** → сумма внесения → **ИТ**

Как сделать выдача наличных из кассы:

- **-** → сумма выдачи → **ИТ**

7. Оформление чека коррекции

Чек коррекции прихода:

- **●** → сумма внесения → номер отдела(например **1 СК**) → **ИТ**

Чек коррекции расхода:

- **●** → **●** → сумма выдачи → номер отдела(например **1 СК**) → **ИТ**

8. Печать X-отчета (без гашения для проверки наличности в кассе)

Нажать несколько раз клавишу **РЖ** пока на дисплее не появится

ОБГ ? после этого нажать:

- **ИТ** → введите пароль(по умолчанию 000000) → **ИТ**

9. Печать Z-отчета (с гашением, закрытие смены в конце дня)

Нажать несколько раз клавишу **РЖ** пока на дисплее не появится

ОСГ ? после этого нажать:

- **ИТ** → введите пароль(по умолчанию 000000) → **ИТ**

10. Установка времени

- При включении Кассы проверьте и установите время
- Печатаем X-отчет для контроля.