


«ПИОНЕР-114Ф»

КРАТКАЯ ИНСТРУКЦИЯ КАССИРА

Обозначения принятые в данной инструкции:

[]	Нажать указанную в скобках клавишу
()	Вводимые данные
« »	В данной скобке выведенные сообщения на индикаторе ККМ
>>	Данный знак означает действие далее.
	Вид окна в режиме ПРИХОД.

Начало работы(при закрытой смене):

Исходное состояние – ККМ выключена.

[Включить ККМ] >> «Текущая дата и время» >> [ВВОД] >> «Администратор» [ВВОД] >> «Торговые операции» [ВВОД] «Открытие смены» [ВВОД] «Для начала операций нажмите ВВОД» [ВВОД] «Приход» [ВВОД]

Конечное состояние – ПРИХОД.

Формируем чек продажи и закрываем чек за наличный расчет без сдачи:

Исходное состояние – ККМ находится в режиме ПРИХОД.

(Цена товара) >> [ВВОД] >> (Количество) >> [ВВОД]

Повторить действия, что выше для фиксации очередного товара.

После ввода последнего товара в корзину покупок перейдите в режим ОПЛАТА.

[оплата] >> «Налич: сумма чека» >> [ВВОД]

Формируем чек продажи и закрываем чек за наличный с расчетом сдачи:

Исходное состояние – ККМ находится в режиме ПРИХОД.

(Цена товара) >> [ВВОД] >> (Количество) >> [ВВОД]

Повторить действия для фиксации очередного товара

[оплата] >> (Сумма наличных) >> [ВВОД] >> «Сдача: величина» >> [ВВОД]

Формируем чек продажи и закрываем чек за безналичный расчет:

Исходное состояние – ККМ находится в режиме ПРИХОД.

(Цена товара) >> [ВВОД] >> (Количество) >> [ВВОД]

Повторить действия для фиксации очередного товара

[оплата] >> «Налич: сумма чека» >> [вниз] >> «Б/нал: сумма чека» >> [ВВОД]

X – Отчет (отчет без закрытия смены):

Исходное состояние – ККМ находится в режиме ПРИХОД.

[режим] >> «Торговые операции» >> [ESC] >> «ВЫБОР РЕЖИМА» >> [вниз] >> «Отчеты ККТ» >> [вниз] >> «X отчет» >> [ВВОД] >> «Для начала операции нажмите ВВОД» >> [ВВОД] «Отчеты ККТ»

Отчет с закрытием смены (Аналог Z – Отчета):

Исходное состояние – ККМ находится в режиме ПРИХОД.

[режим] >> «Торговые операции» >> [ESC] >> «ВЫБОР РЕЖИМА» [вниз] >> «Отчеты ККМ» >> [ВВОД] >> «Закрытие смены» >> [ВВОД] >> «Для начала операции нажмите ВВОД» >> [ВВОД] >> «Журнал операций» >> «Отчеты ККТ»

Продажа по коду товара:

Исходное состояние – ККМ находится в режиме ПРИХОД.

Начальные условия – справочник товаров ККМ заполнен данными о товаре (Имя, код, цена).

Вариант 1 (когда фиксируется товар по единице)

[Код (число)] >> [Товар]

Повторить действия для фиксации очередного товара

[оплата] >> «Налич: сумма чека» >> [ВВОД]

Вариант 2 (когда фиксируется товар в количестве более единицы).

[Количество (число)] >> [Колич.] >> [Код (число)] >> [ВВОД]

Повторить действия для фиксации очередного товара

«Всего покупок на сумму:» >> [оплата] >> [ВВОД]

Продажа по коду товара по свободной цене:

Исходное состояние – ККМ находится в режиме ПРИХОД.

Начальные условия – справочник товаров ККМ заполнен данными о товаре (Имя, код, цена).

Вариант 1 (когда цена товара в справочнике равна нулю)

Код (число) >> [Товар] >> «Цена» >> (число) >> [ВВОД]

Повторить действия для фиксации очередного товара

«Всего покупок на сумму:» >> [оплата] >> [ВВОД]

Вариант 2 (когда цена товара в справочнике определена)

Предварительно необходимо установить флаг разрешения редактирования цены товара в базе данных ККТ. (Меню: «Администратор / Выбор режима / Настройки / Ограничения». Атрибут «РЕДАКТ.ЦЕНЫ БД» установить в значение «Да»).

[Количество (число)] >> [Колич.] >> 2раза [Вверх] «Цена» >> [Код (число)] >> 2раза [ВВОД] «Товар» >> [Код (число)] >> [ВВОД]

Повторить действия для фиксации очередного товара

[оплата] >> [ВВОД]

Установка даты и времени ККМ:

Замечание: Установка даты и времени на ККМ возможен только при закрытой смене.

Исходное состояние: ККМ выключен.

[Включите ККМ] >> [режим] >> «Введите текущую дату» >> [ДД/ММ/ГГ] >> [ВВОД] >> «Повторите ввод даты» >> [ДД/ММ/ГГ] >> [ВВОД] >> «Введите текущее время» >> [чч:мм] >> [ВВОД]