



1. Открытие смены

- включите кассовый аппарат
- нажмите **ИТ** → **ИТ** на экране отобразится **КАССОВЫЙ РЕЖИМ**
- нажать **ИТ** ввести пароль кассира (по умолчанию 0) нажать **ИТ**
- если смена закрыта - на дисплее отобразится **ОТКРЫТЬ СМЕНУ?**, нажать **3** для открытия смены
- на дисплее отобразится **ПРИХОД** можно пробивать чек

2. Пробитие кассового чека по свободной цене:

Простой чек

- наберите сумму чека → **ПИ** → **ИТ**

Чек с подсчетом сдачи

- наберите сумму чека → **ПИ** → наберите сумму, которую дал покупатель → **ИТ**

Чек с расчетом стоимости по количеству и цене

- нажмите **X** → количество товара → **X** → введите цену товара → **ПИ** → **ИТ**

Безналичный расчет

- цена товара → **ПИ** → **ПИ** → **00** → **ИТ** → **ИТ**

Отправка чека по СМС

- цена товара → **ПИ** → **ПИ** → **00** → **+** → **ИТ** → введите номер телефона → **ИТ** → **ИТ**

Пробитие чека с выделяемыми или начисляемыми налогами

- введите цену товара → **•** → **•** → введите номер налога → **ПИ** → **ИТ**

3. Пробитие кассового чека из базы товаров и услуг:

Пробитие чека из базы товаров и услуг

- нажмите: **КОД** → введите код товара → **ПИ** → введите цену товара → **ПИ** → **ИТ**

Чек из базы товаров и услуг с подсчетом сдачи

- нажмите: **КОД** → введите код товара → **ПИ** → введите цену товара → **ПИ** → наберите сумму, которую дал покупатель → **ИТ**

Чек из базы товаров и услуг по количеству и сумме

- нажмите: **X** → количество товара → **X** → **КОД** → введите код товара → **ПИ** → введите цену товара → **ПИ** → **ИТ**

Чек из базы товаров и услуг по безналу

- нажмите: **КОД** → введите код товара → **ПИ** → введите цену товара → **ПИ** → **ПИ** → **00** → **ИТ** → **ИТ**

Отправка по СМС чека из базы товаров и услуг

- нажмите: **КОД** → введите код товара → **ПИ** → введите цену товара → **ПИ** → **ПИ** → **00** → **+** → **ИТ** → введите номер телефона → **ИТ** → **ИТ**

Чек из базы товаров и услуг с выделяемыми или начисляемыми налогами

- нажмите: **КОД** → введите код товара → **ПИ** → введите цену товара → **•** → **•** → введите номер налога → **ПИ** → **ИТ**

4. Чек возврата:

Возврат простого чека

- ВЗ → + → ИТ → сумма возврата → ПИ → ИТ

Возврат простого чека по безналу

- ВЗ → + → ИТ → сумма возврата → ПИ → ПИ → 00 → ИТ → ИТ

Возврат чека из базы товаров и услуг

- ВЗ → + → ИТ → КОД → введите код товара → ПИ → введите цену товара → ПИ → ИТ

Возврат чека из базы товаров и услуг по безналу

- ВЗ → + → ИТ → КОД → введите код товара → ПИ → введите цену товара → ПИ → ПИ → 00 → ИТ → ИТ

•

5. Коррекция чека (оформление чека коррекции)

- в кассовом режиме при закрытом чеке нажать ВЗ
- клавишами + и - выбрать КОРРЕКЦИЯ нажать ИТ
- клавишами + и - выбрать ПРИХОД или РАСХОД нажать ИТ
- внести сумму → ПИ → ИТ

6. Аннуляция чека:

- при открытом чеке, до последнего нажатия клавиши ИТ нажмите: РЕЖ → ИТ → ИТ → ИТ

7. Печать X-отчета (без гашения, для проверки наличности в кассе)

До закрытия смены можно снять СМЕННЫЙ ОТЧЕТ, в котором будет напечатана общая сумма выручки за смену (или в любое время для контроля наличности):

- нажать несколько раз клавишу РЕЖ, пока на индикаторе не появится НЕФИСК.ОТЧЕТЫ
- затем нажать: ИТ → ввести пароль администратора (по умолчанию 22) → ИТ

8. Печать Z-отчета (с гашением, закрытие смены в конце дня)

- нажмите несколько раз клавишу РЕЖ, пока на индикаторе не появится: ОТЧЕТЫ ФН
- нажмите ИТ → ввести пароль администратора (по умолчанию 22) → ИТ
- на экране отобразится ЗАКРЫТЬ СМЕНУ
- нажать ИТ

9. Установка времени

ВНИМАНИЕ! Расхождение времени кассы с реальным временем более чем на ±4 минуты – повод для составления акта органами ИФНС. Поэтому перед сменой рекомендуется делать X-отчет, чтобы проверить дату и время на кассе.

- При включении Кассы после первого нажатия [ИТ] на дисплее – дата и время.
- Нажимаем [X], на дисплее под первой цифрой времени появится мигающая чёрточка, пример: 17.03.52
- Корректируем время по порядку – часы, минуты.
- Нажимаем [ИТ], на дисплее - КАССОВЫЙ РЕЖИМ.
- Печатаем X-отчет для проверки.