

АТОЛ 91Ф. Инструкция кассира





1. Открытие смены


- включить ККТ удерживая нажатой клавишу  5 сек.
- на экране → АТОЛ потом {ВЫБОР...} → ПРОДАЖА
- открыть смену  →  → [F2] → [-/↓] →
на экране 3. СИС.АДМИНИСТРАТОР → [ВВОД=] →
пароль по умолчанию 30 → [ВВОД=] → [-/↓] →
на экране 3. ОТКРЫТИЕ СМЕНЫ → [ВВОД=]
- после печати чека открытия смены возвращаемся в режим продаж:
 →  → [F2] → на экране 1.КАССИР → [ВВОД=] → [1] → [ВВОД=]

2. Пробитие чека




2.1. Товар со свободной ценой




- Цена → [ВВОД=] → повторяем для каждой позиции чека → [ВВОД=] → [ВВОД=]
- Товар со свободной ценой и расчетом стоимости по количеству
[X] → кол-во → [ВВОД=] цена за ед. → [ВВОД=] для каждой позиции [ВВОД=] [ВВОД=]
- Товар со свободной ценой по безналичному расчету
Цена → [ВВОД=] → повторяем для каждой позиции чека → [ВВОД=] →  →
2. ЭЛЕКТРОННЫМИ → [ВВОД=] [ВВОД=]
- Товар из каталога со свободной ценой, **товару присвоен код или штрих-код:**
Код или штрих-код → [ВВОД=] цена → [ВВОД=] для каждой позиции [ВВОД=] [ВВОД=]
- Товар из каталога со свободной ценой и расчетом стоимости по количеству
Код товара или штрих-код → [ВВОД=] цена → [ВВОД=] → [X] → кол-во товара [ВВОД=]
для каждой позиции [ВВОД=] [ВВОД=]
- Товар из каталога со свободной ценой по безналичному расчету
Код или штрих-код → [ВВОД=] → цена [ВВОД=] → повторяем для каждой позиции чека
→ [ВВОД=] →  → 2. ЭЛЕКТРОННЫМИ → [ВВОД=] [ВВОД=]

2.2. Товар из каталога с фиксированной ценой














- Код товара или штрих-код → [ВВОД=] [ВВОД=] для каждой позиции [ВВОД=] [ВВОД=]
- Товар из каталога с фиксированной ценой и расчетом стоимости по количеству
Код товара или штрих-код → [ВВОД=] → [X] → кол-во товара [ВВОД=] для каждой
позиции чека [ВВОД=] [ВВОД=]
- Товар из каталога с фиксированной ценой по безналичному расчету
Код или штрих-код → [ВВОД=] [ВВОД=] → повторяем для каждой позиции чека →
[ВВОД=] →  → 2. ЭЛЕКТРОННЫМИ → [ВВОД=] [ВВОД=]

3. Отправить чек по SMS



- Товар со свободной ценой
Цена → [ВВОД=] → повторяем для каждой позиции чека →  → АБОН.НОМЕР
→ номер абонента через восьмерку → [ВВОД=] [ВВОД=]
- Товар со свободной ценой по безналичному расчету
Цена → [ВВОД=] → повторяем для каждой позиции чека →  → АБОН.НОМЕР
→ номер абонента через восьмерку → [ВВОД=] →  → 2. ЭЛЕКТРОННЫМИ →
[ВВОД=] [ВВОД=]

- Товар из каталога с фиксированной ценой
Код товара или штрихкод → [ВВОД=] →  → АБОН.НОМЕР → номер абонента
через восьмерку → [ВВОД=] [ВВОД=]
- Товар из каталога с фиксированной ценой по безналичному расчету
Код товара или штрихкод → [ВВОД=] [ВВОД=] повторяем для каждой позиции чека → 
→ АБОН.НОМЕР номер абонента через восьмерку → [ВВОД=] →  →
2. ЭЛЕКТРОННЫМИ → [ВВОД=] [ВВОД=]

4. Выполнить возврат

- Товар со свободной ценой
 →  → [F2] → [-/↓] → 3. СИС. АДМИНИСТРАТОР → [ВВОД=] → 30 → [ВВОД=] [ВВОД=]
→ [F2] → [-/↓] → 3. ВОЗВРАТ ПРОДАЖИ → [ВВОД=] → Сумма → [ВВОД=] [ВВОД=] [ВВОД=]
- Товар со свободной ценой по безналичному расчету
 →  → [F2] → [-/↓] → 3. СИС. АДМИНИСТРАТОР → [ВВОД=] → 30 → [ВВОД=] [ВВОД=]
→ [F2] → [-/↓] → 3. ВОЗВРАТ ПРОДАЖИ → [ВВОД=] → Сумма → [ВВОД=] [ВВОД=] → 
→ 2. ЭЛЕКТРОННЫМИ → [ВВОД=] [ВВОД=]
- Товар из каталога со свободной ценой
 →  → [F2] → [-/↓] → 3. СИС. АДМИНИСТРАТОР → [ВВОД=] → 30 → [ВВОД=] [ВВОД=]
→ [F2] → [-/↓] → 3. ВОЗВРАТ ПРОДАЖИ → [ВВОД=] → Код или штрихкод товара → [ВВОД=]
→ Цена → [ВВОД=] [ВВОД=] [ВВОД=]
- Товар из каталога со свободной ценой по безналичному расчету
 →  → [F2] → [-/↓] → 3. СИС. АДМИНИСТРАТОР → [ВВОД=] → 30 → [ВВОД=] [ВВОД=]
→ [F2] → [-/↓] → 3. ВОЗВРАТ ПРОДАЖИ → [ВВОД=] → Код или штрихкод товара → [ВВОД=] →
Цена → [ВВОД=] [ВВОД=] →  → 2. ЭЛЕКТРОННЫМИ → [ВВОД=] [ВВОД=]
- Товар из каталога с фиксированной ценой
 →  → [F2] → [-/↓] → 3. СИС. АДМИНИСТРАТОР → [ВВОД=] → 30 → [ВВОД=] [ВВОД=]
→ [F2] → [-/↓] → 3. ВОЗВРАТ ПРОДАЖИ → [ВВОД=] → Код или штрихкод товара →
[ВВОД=] [ВВОД=] [ВВОД=]
- Товар из каталога с фиксированной ценой по безналичному расчету
 →  → [F2] → [-/↓] → 3. СИС. АДМИНИСТРАТОР → [ВВОД=] → 30 → [ВВОД=] [ВВОД=]
→ [F2] → [-/↓] → 3. ВОЗВРАТ ПРОДАЖИ → [ВВОД=] → Код или штрихкод товара → [ВВОД=]
[ВВОД=] →  → 2. ЭЛЕКТРОННЫМИ → [ВВОД=] [ВВОД=]

5. Закрывать смену

-  →  → [F2] → [-/↓] → 3. СИС. АДМИНИСТРАТОР → [ВВОД=] → 30 → [ВВОД=] →
[-/↓] → 4. ЗАКРЫТИЕ СМЕНИ → [ВВОД=]

Дождитесь печати Z-отчета